



Divisor para
Broadcast

Banda de FM

Frequência
76 a 108 [MHz]

Impedância
50 [Ω]

- Divisor coaxial para FM
- Baixa e média potência
- Largura de banda conforme requisitos de projeto

Características Elétricas

Faixa de Frequência	76 a 108 [MHz]
Impedância de Entrada	50 [Ω]
Impedância de Saída	50 a 100 [Ω]
VSWR	< 1,05
Max Potência de Entrada	10 [kW]

Características Mecânicas

Conector de Entrada	DIN 7/16, EIA 7/8, EIA 1-5/8
Conector de Saída	DIN 7/16, EIA 7/8, EIA 1-5/8

Materiais

Partes Externas	Alumínio ou Latão
Partes Internas	Cobre ou Latão
Isoladores	Teflon
Porcas e Parafusos	Aço Inox

